

audison

| prima

AP8.9 bit  
AP5.9 bit  
AP4.9 bit  
SOFTWARE  
UPGRADE

V. 2.2.0



ideato,  
progettato,  
ingegnerizzato  
in Italia

# Highlights

## WER MUSS DIE PC-SOFTWARE UPDATEN und WARUM?

- WER:**
- User des AP8.9 bit, auf dem die PC-Software-Version **1.0.X.Y** installiert ist
  - User des AP8.9 bit, AP5.9 bit oder AP4.9 bit, auf denen eine PC-Software-Version niedriger als Version **2.2.0.x** installiert ist.

**WARUM:** Dieses Update der PC-Software implementiert neue Funktionen.

## VERSIONSHINWEISE v.2.2

- Das fehlerhafte Setting für das **"Schlafmodus-Zeitlimit für den Analogeingang"** wurde von 20min auf AUS geändert.
- Die SW "Audio Muting" (Stummschaltung) wurde dem Stand-by Modus hinzugefügt.
- Deaktivierung der Eingangsempfindlichkeitsregler, wenn die Eingangskanäle nicht angeschlossen sind.
- Die bisher bei Nutzung der SW mit dem AP4.9 bit / AP5.9 bit falsch angezeigte EQ + XO Grafik wurde korrigiert.
- Die bisher bei Ändern der Grundeinstellungen falsch auf der Kanalübersicht angezeigte Hörposition wurde korrigiert.

## ZUSÄTZLICHE HINWEISE:

- **Erweiterte Kompatibilität für AP-bit:** Die neue PC-SW-Version 2.2.0 arbeitet mit dem AP8.9 bit, dem AP5.9 bit und dem AP4.9 bit.
- **Abwärtskompatibilität mit Setup-Dateien, die mit der älteren PC-SW-Version 1.0.X.Y erstellt wurden:**  
Die PC-Software-Version 2.2.X.Y, gestartet im Online-Modus (mit angeschlossenem AP bit), kann mit der früheren PC-SW-Version 1.0.X.Y erstellte Setup-Dateien laden. Die auf diese Art geladenen Einstellungen des AP bit können gespeichert werden, was zum automatischen Update auf Version 2.2.X.Y führt.
- **Kontrollierter Bass-Boost:** Mit dieser Funktion werden Tieftön und Tiefmittelton betont; sie kann sowohl über den DRC als auch über die PC-SW aktiviert werden. Eine grafische Anpassung ist über die PC-SW möglich. Mit dem Bass-Boost können zwei parametrische Einstellmöglichkeiten hinzugefügt werden: Eine wirkt auf die Subwoofer und die andere auf die Tieftöner.



- **Bevorzugte Einstellung:** Mit der PC-SW können Sie ein gespeichertes Preset einem bestimmten Eingang zuweisen (z. B. MASTER, OPTICAL oder AUX); sobald Sie diesen Eingang verwenden, wird das zugewiesene Preset automatisch ausgewählt.
- **Laden einer Einstellung aus der Funktion "File":** Sie können eine einzelne Einstellung aus "File" laden und sie in einen der beiden Speicherplätze am AP bit kopieren.
- **Headunit-Signal auf Mute:** Wird der AUX- oder der OPTISCHE Eingang verwendet, wird automatisch auf den MASTER-Eingang umgeschaltet, wenn ein Aufmerksamkeitssignal ertönt. Sobald das vom Fahrzeug erzeugte Signal endet, wird die Wiedergabe über die zuvor gewählte Quelle fortgesetzt.

**Anmerkung:** Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Headunit im MUTE-Modus sein.

## - Neue Konfiguration der Eingangskanäle:

2way F + AUX	2way F + SUB L/R	F + R + SUB
2way F + R	F + AUX	F + R + SUB L/R
2way F + SUB	F + R + AUX	F + R + C + SUB

- **Funktion für Subwoofersignale:** Wenn Sie eine Eingangskonfiguration ohne Subwoofer-Eingang gewählt haben, können Sie auswählen, welcher Kanal (FRONT+REAR; REAR; FRONT) den Subwoofer-Frequenzbereich wiedergeben soll.


- **Neue Voreinstellungen:** Die Voreinstellungen im Menü "Settings" wurden upgedatet.

- **Funktion "Check for updates on startup":**

Wenn Sie die PC-SW mit einem an den PC angeschlossenen AP bit (mit bereits aktivierter Internetverbindung) starten, wird die PC-SW automatisch auf dem Audison bit Drive Portal nach Updates suchen und den Benutzer informieren, sobald eines vorliegt.

Diese Funktion ist in den Voreinstellungen aktiviert

- **Onlinehilfe:** Die Bereiche "Help Online" für den AP5.9 bit und den AP4.9 wurden upgedatet
- **Sprachpakete:** Italienisch/Russisch/Koreanisch/Japanisch/Deutsch, auswählbar über das Menü "File->Preferences" in der PC-SW.



## WOZU IST DIE NEUE PC-SW-VERSION 2.2.X.Y KOMPATIBEL?

**ACHTUNG:** Alle PC-SW-Versionen **2.2.X.Y** sind ausschließlich kompatibel mit den FW-Versionen **2.2.X.Y** und umgekehrt. Es ist also erforderlich, dass Sie die FW Ihres AP bit ebenfalls updaten, nachdem Sie das aktuelle PC-SW-Update durchgeführt haben.

### WICHTIGE HINWEISE:

- Es ist nicht möglich, zwei verschiedene Versionen der PC-SW auf einem PC zu installieren.
- Es ist nicht möglich, die PC-SW-Versionen **2.2.X.Y** mit einem AP 8.9 bit mit FW-Version **1.0.X.Y** zu verwenden

Die PC-SW wird folgende Warnmeldung anzeigen:



In diesem Fall können Sie

- Um mit der FW-Version **2.0.0.2** fortzufahren, führen Sie ein Update durch (z. B. neuer AP8.9 bit).
  - Um die PC-SW-Version **1.0.X.Y** zu verwenden (z. B. mit einem bereits früher installierten und eingerichteten AP8.9 bit), schließen Sie den AP bit an; dann sichern Sie die Setup-Datei (.aps) wie im folgenden Abschnitt, Punkt **1** beschrieben. **"SICHERN der SETUP-DATEI (optional)"**.
- Es ist möglich, die PC-SW-Version **2.2.X.Y**, sowohl im Offline-Modus (kein Gerät angeschlossen) als auch im Online-Modus zu verwenden (z. B. AP8.9bit mit FW 2.2.X.Y angeschlossen), um die vorher mit der PC-SW-Version **1.0.X.Y** erstellten Setup-Dateien zu lesen, zu verändern und zu speichern

Die PC-SW wird folgende Warnmeldung anzeigen:



Wenn Sie speichern, wird die Setup-Datei (.aps) automatisch konvertiert und kann dann ausschließlich mit den PC SW Versionen **2.2.X.Y** arbeiten.

## WELCHE SCHRITTE MÜSSEN SIE UNTERNEHMEN, UM DIE PC-SOFTWARE UPZUDATEN?

### 1. SICHERN der SETUP-DATEI (optional)

Falls Ihr Produkt bereits installiert und eingerichtet ist, denken Sie daran, die Setup-Datei (.aps) unter Verwendung einer kompatiblen PC-SW-Version zu sichern.

**ACHTUNG:** Insbesondere, wenn Sie einen **AP8.9 bit** updaten wollen, auf dem die SW/FW **Version 1.0.X.Y** bereits installiert und konfiguriert wurde, ist Folgendes erforderlich:



- Sichern Sie die Setup-Datei (.aps) und verwenden dafür ausschließlich die PC-SW-Version 1.0.X.Y;
- Jetzt können Sie das vorliegende Update der auf die PC-SW- und FW-Version **2.2.X.Y** durchführen;
- Sobald das Update beendet ist, öffnen Sie die PC-SW, laden die vorher gesicherte Setup-Datei (.aps) und speichern die Setup-Datei noch einmal, um sie automatisch zu konvertieren.

**Anmerkung:** Sie können diese Setup-Datei dann nicht mehr mit den PC SW Versionen 1.0.X.Y verwenden

Wenn Sie ein neues AP-bit-Produkt besitzen, gehen Sie zu Schritt 2.

### 2. DEINSTALLIEREN der (aktuell auf dem PC installierten) AP-bit-Software.

#### Möglichkeit 1

Um die AP-bit-PC-Software zu deinstallieren, können Sie den Link im Menü verwenden:

**Start / All programs / AP bit / uninstall**



#### Möglichkeit 2


Um die AP-bit-PC-Software zu deinstallieren, können Sie auch das Standardverfahren anwenden:

**Start / Control Panel / Uninstall or change a program / AP bit / remove.**

### 3. INSTALLIEREN der AP-bit-PC-Software Version 2.2.0.x


#### 1) Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10:

Öffnen Sie den Ordner "AP bit SW\_v. 2.2.0". Suchen Sie das Icon "APbit-installer" und doppelklicken Sie darauf:




#### 2) Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10:


Bitte lesen Sie die **Lizenzvereinbarung**, bevor Sie mit der Installation beginnen. Klicken Sie auf „**NEXT**“ („NÄCHSTER SCHRITT“) um die Bedingungen zu akzeptieren und mit der Installation der Software fortzufahren, oder auf „**CANCEL**“ („ABBRECHEN“) um die Installation abzubrechen.



- 3) **Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10:** Klicken Sie auf
- **INSTALL** (INSTALLIEREN) um mit der Installation fortzufahren.
  - **BACK** (ZURÜCK) um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
  - **CANCEL** (ABBRECHEN) um die Installation abzubrechen.



- 4) **Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10:**  
Klicken Sie auf „CLOSE“ („FERTIGSTELLEN“) um die Installation fertigzustellen.



[www.audison.eu](http://www.audison.eu)

**audison**  
ISTINTO  
INNOVATIVO

**PART OF ELETTROMEDIA**  
62018 Potenza Picena (MC) Italy  
T +39 0733 870 870 - F +39 0733 870 880  
[www.elettromedia.it](http://www.elettromedia.it)