audison





bit One

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДРАЙВЕРОВ ВІТ ОNE ДЛЯ WINDOWS 8, 10



Установка программного обеспечения и драйверов bit One для Windows 8, 10

Используйте для установки комплектный bit One Setup CD, необходимые для инсталляции файлы – это программа setup.exe и папка с драйверами AC-Link Driver v1_1. Если у Вас бездисковый персональный компьютер, скачайте программное обеспечение и драйвера с портала www.bitdrive.it. Для этого зайдите в раздел Private area, далее Register, заполните контактную информацию в разделе User information, выберите имя и пароль в разделе Account information, подтвердите свое согласие (I accept) с политикой конфиденциальности в разделе Privacy Policy, зарегистрируйте ваш bit One в разделе Product information (указав его четырнадцатизначный серийный номер) и кликните Submit registration.

me	Registration		
vate area gister gin oducts dison AP8.9 bit	Welcome to the Audison bit l advantages and additional se you already have an account	Drive registration page. By registering your Aud ervices. For more information, please read "Why , click on the LOGIN button.	ison bit Drive product you will enjoy many y register your Audison bit Drive product?". If
lison AP5.9 bit lison AP4.9 bit lison bit One lison bit Ten lison bit Ten D lison bit One HD tz H8 DSP	Select your language:	English •	Language information
oport	User information	1	
	First name:*	First name	
	Last name:*	Last name	
	Company name:	Company name	
	Country:*	ITALY	
	Phone:	Phone	
	Address:	Address	
	City:*	City	
	State/Province:*	State/Province	
	ZIP or postal code:*	ZIP or postal code	
	Email:*	Email	Please note that the provided e-mail address will be
	Confirm email:*	Confirm email	for future information about your product.
	Account informa	tion	
	Username (min. 5 characters):*	Username	
	Password (min. 5 characters):*	Password	
	Confirm password:*	Confirm password	

После того, как в окне интернет-браузера успешно заполнены регистрационные данные для создания аккаунта и нажата иконка **Submit registration**, по указанному Вами адресу email будет автоматически отправлено письмо с запросом на подтверждение создания аккаунта. Для подтверждения и активации аккаунта необходимо кликнуть по ссылке в теле сообщения email.

51
Investo: kavedi 11/03/2013 12.48
suggest you to hard print or save this e-mail which contains
db63248ac7
will not receive this e-mail within 48 hours please contact

Для входа в созданный аккаунта на портале **audisonbitdrive.eu** выберите Private area, далее **Login**, введите свои имя пользователя **Username** и пароль **Password**. По окончании ввода нажмите иконку **Login** в правой части окна. Если Вы забыли свои данные для входа в аккаунт, нажмите иконку **Forgot user/password** и следуйте представленным инструкциям.

audison		
Private area	Login	
Register Login	ACCOUNT LOGIN	
Contacts	Username:*	
	Password:*	
	Forgot user/password?	Login
	Need support? Contact us!	Not registered?

В разделе описания зарегистрированных Вами продуктов (в данном случае **bit One**) выберите **SOFTWARE UPGRADE**, далее **SW VERSION** и **Download**.

it One.1 - SIGNAL INTERFACE PROCESSOR	
• Serial Number: 00630271300217	
SOFTWARE UPGRADE:	
W VERSION: 1.5.0.0 •	FW VERSION: 1.5.1.1
UPGRADE: Download	Download
NOTE:	NOTE:
bit One SW v. 1.5 Full package (PC SW + required components + USB AC-link 1.1 driver for WIN 8, 3.1, 10)	bit One FW v. 1.5.1.1

Сохраните и разархивируйте скачанный файл ..._Audison_bit_One_Full_Package.zip, например, на внешнем флеш носителе. Этот архив, также как и комплектный bit One Setup CD содержит необходимые для инсталляции файлы – это программа setup.exe и папка с драйверами AC-Link Driver v1_1.



Кстати, там же на портале **bit Drive** в разделе **Support** Вы можете скачать архив **Audison_Test_Tracks_CD-ROM_setup.zip**. Это копии тестовых сигналов записанных на **bit One Setup CD** в формате .wav. Они могут Вам потребоваться в том случае если источник сигнала в Вашей аудиосистеме также не имеет дисковода поэтому мы также рекомендуем сохранить его на Вашем ПК.

bit Drive					
Home	Support	d offusio and firmulars upgrade for usur	Audicon pr	aduete	
Private area	In this support area you can downloa	a software and infinware upgrade for your	Audison pro	oducis.	
Audison AP8.9 bit Audison AP5.9 bit	Product Name	File Name	Version	Size	
Audison bit One Audison bit Ten Audison bit Ten D	Audison DRC - FW upgrade for Hertz H8 DSP	DRC_for_H8_DSP_FW_update_v2.10.zip	2.10	0.62 MB	Download
Hertz H8 DSP Support Contacts	Audison Test Tracks - CD-ROM setup	Audison_Test_Tracks_CD- ROM_setup.zip	1.0	1256.29 MB	Download
	Audison DRC MP	DRC_MP_update_2.0.zip	2.0	0.71 MB	Download

Теперь все готово для установки программного обеспечения. Нужно **включить** (!) Ваш аудиопроцессор и **подключить** его комплектным USB кабелем к персональному компьютеру. Кликните на рабочем столе Вашего ПК Мой компьютер и укажите путь к ранее скачанному программному обеспечению и драйверам, например, внешний флеш накопитель (здесь и далее скриншоты соответствуют ОС **Windows 10**).



Этот компьютер > Папки (6) Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Рабочий стол Устройства и диски (2) Локальный диск (С:) (D:) 66,6 ГБ свободно из 118 ГБ <u>508 МБ своболно из 3</u>73 ГБ Свободно: 508 МБ Сетевые расположения (1) Общий размер: 3,73 ГБ

Откройте ранее скачанную и разархивированную папку ... Audison_bit_One_1500_Full Package и запустите программу setup.exe.

👌 > Этот компьн	отер » (D:) » 1444724483_Audison_bit_One_1500	_Full_Package >
* ^	Имя	Дата изменения
	Audison bit One 1500 Full Package	01.12.2016 12:54
> Этот компьк	отер » (D:) » 1444724483_Audison_bit_One_150	00_Full_Package >
* ^	Имя	Дата изменения
* ^	Имя AC-Link Driver v1_1	Дата изменения 12.10.2015 15:08
* ^	Имя AC-Link Driver v1_1 dotnetfx	Дата изменения 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:08
* ^	Имя AC-Link Driver v1_1 dotnetfx WindowsInstaller3_1	Дата изменения 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:08
* *	Имя AC-Link Driver v1_1 dotnetfx WindowsInstaller3_1 Audison_bit One_AC link Driver installati	Дата изменения 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:08 10.09.2015 16:00
* *	AC-Link Driver v1_1 dotnetfx WindowsInstaller3_1 Audison_bit One_AC link Driver installati Audison_bit One_AC link installazione Dri	Дата изменения 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:08 10.09.2015 16:00 10.09.2015 16:00
* *	AC-Link Driver v1_1 dotnetfx WindowsInstaller3_1 Audison_bit One_AC link Driver installati Audison_bit One_AC link installazione Dri bit one	Дата изменения 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:08 10.09.2015 16:00 10.09.2015 16:00 12.10.2015 15:08
* *	MMR AC-Link Driver v1_1 dotnetfx WindowsInstaller3_1 Audison_bit One_AC link Driver installati Audison_bit One_AC link installazione Dri bit one readme	Дата изменения 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:08 10.09.2015 16:00 10.09.2015 16:00 12.10.2015 15:08 12.10.2015 15:07

Вас приветствует Мастер Установки Setup Wizard, кликните Next.



Подтвердите знакомство и согласие с Лицензионным соглашением License Agreement выбрав I Agree и далее Next.

记 bit one 1.5		-		×
License Agreement				
Please take a moment to read the lic Agree", then "Next". Otherwise click	ense agreement now. If yo "Cancel".	u accept the terms	below, click	: "I
Ľ	CENSE AGREEMEN	IT		^
This License Agreement (th legal agreement between th ("Company"), for the use of documentation enclosed ("I By clicking the "I Agree" bu Software, You acknowledge it and agree to be bound by	e "Agreement") for the le User ("You" or "You the Bit One Software Documentation"). tton below, or by acci- that You have read to its terms and conditi-	e Bit One Softw r [*]) and Elettrom ("Software") and essing, copying his Agreement,	are is a nedia s.r.l. d the or using t understan	he nd 🗸
◯ I Do Not Agree	 I Agree 			
	Cancel	< Back	Next	>

Программа по умолчанию инсталлируется в папку **Program Files** на диске **C** с доступом для всех пользователей данного ПК (**Everyone**). Мы не рекомендуем менять эти настройки, кликните **Next**.

😸 bit one 1.5			-		×
Select Installation Folde	r		a	udis bit	50N one
The installer will install bit one 1.5 to the fo	llowing folder.				
To install in this folder, click "Next". To ins	stall to a different fo	lder, enter it be	low or c	lick "Brow	/se".
<u>F</u> older:					
C:\Program Files (x86)\Audison\bit on	e 1.5\			Browse	
			[Disk Cost	
Install bit one 1.5 for yourself, or for any	one who uses this (computer:			
Everyone					
◯ Just me					
	Cancel	< Back		Next	>

Подтвердите инсталляцию, кликнув Next.



🞲 bit one 1.5		1	– 🗆 X
Installation Complete			audison bit one
bit one 1.5 has been successfully installe	ed.		
Click "Close" to exit.			
	Cancel	< <u>B</u> ack	Close

После завершения процесса инсталляции (Installation Complete) на рабочем столе Вашего ПК появится иконка bit One 1.5.



Далее потребуется установка драйверов **AC-Link**. Попытка обновления драйверов в меню Диспетчер устройств (по аналогии с **Windows 7**) приводит к возникновению ошибки – **Драйвер без цифровой подписи**!

		×
÷	Обновление драйверов - AC-Link Interface	
	Выберите драйвер для этого устройства.	
	Выберите изготовителя устройства, его модель и нажмите кнопку "Далее". Если имеется установочный диск с драйвером, нажмите кнопку "Вы хотите установить с диска".	
		1
	Модель	
	Audison AC-Link Interface 1.1 Audison AC-Link Port 1.1	
	Драйвер без цифровой подписи! Сведения о подписывании драйверов Установить с диска	
	Далее Отмена	

Необходимо отключить обязательную проверку подписи драйверов и для этого необходимо **перезагрузить** Windows. Один из способов – прямое введение команды перезагрузки. Для этого на клавиатуре ПК нужно последовательно нажать клавишу с символом **Windows** и, далее – **R**.



Появится диалоговое окно программы с пустой командной строкой Открыть.

🖅 Выполни	ть Х
	Введите имя программы, папки, документа или ресурса Интернета, которые требуется открыть.
<u>О</u> ткрыть:	~
	ОК Отмена Об <u>з</u> ор

В этой командной строке нужно ввести **shutdown.exe /r /o /f /t 00** (для Windows PRO) или **shutdown.exe -r -o -f -t 00** (для Windows HOME EDITION) и кликнуть **OK**.

💷 Выполни	ть Х
٨	Введите имя программы, папки, документа или ресурса Интернета, которые требуется открыть.
<u>О</u> ткрыть:	shutdown.exe /r /o /f /t 00 🗸 🗸
	ОК Отмена Обзор

Важно! Команда должна вводиться с пробелами которые обозначены стрелками.



После выполнения команды появится окно Выбор действия.



Более простой способ – через меню Пуск выбрать раздел Параметры.



Параметры o x _ Параметры Windows Найти параметр #**`** \bigcirc Система Устройства Сеть и Интернет Персонализация Учетные зап иси Bluetooth, устройства Wi-Fi, режим " в Фон, экран блокировки /четные записи, адрес электронной почты, , уведомл пожения самолете" синхронизация, работа, А (L) ₽ Ы Время и язык Специальные Конфиденциальность Обновление и возможности безопасность авание голоса Расположение, камера ый диктор, разі а, контрастност нтр обновли безопаснос регион, дата

Далее в меню Состояние обновления выбрать Восстановление.

÷	Параметры	– 🗆 🗙
⊗ ⊣a	Главная И́ти параметр 🔎	Состояние обновления Устройство обновлено. Время последней проверки: сегодня, 9:38
Обн	овление и безопасность	Проверка наличия обновлений
0	Центр обновления Windows	Журнал обновлений
•	Защитник Windows	
$\overline{\uparrow}$	Служба архивации	Параметры обновления
3	Восстановление	Доступные обновления будут скачаны и установлены автоматически, если не используются лимитные подключения (при которых может взиматься плата).
Ø	Активация	Изменить период активности
⊘ 1#	Активация Для разработчиков	Изменить период активности Параметры перезапуска
⊘ 1# ₽	Активация Для разработчиков Программа предварительной оценки Windows	Изменить период активности Параметры перезапуска Дополнительные параметры
⊘ ⊪ ନ	Активация Для разработчиков Программа предварительной оценки Windows	Изменить период активности Параметры перезапуска Дополнительные параметры Ищете информацию о последних обновлениях?
⊘ ଜ ନ	Активация Для разработчиков Программа предварительной оценки Windows	Изменить период активности Параметры перезапуска Дополнительные параметры Ищете информацию о последних обновлениях? Подробнее
⊘ ⊪ ନ	Активация Для разработчиков Программа предварительной оценки Windows	Изменить период активности Параметры перезапуска Дополнительные параметры Ищете информацию о последних обновлениях? Подробнее
⊘ 태 ₽	Активация Для разработчиков Программа предварительной оценки Windows	Изменить период активности Параметры перезапуска Дополнительные параметры Ищете информацию о последних обновлениях? Подробнее
୍ର ଜ ନ	Активация Для разработчиков Программа предварительной оценки Windows	Изменить период активности Параметры перезапуска Дополнительные параметры Ищете информацию о последних обновлениях? Подробнее
⊘ ⊪ ₽	Активация Для разработчиков Программа предварительной оценки Windows	Изменить период активности Параметры перезапуска Дополнительные параметры Ищете информацию о последних обновлениях? Подробнее

Далее, в меню Параметры Windows выбрать Обновление и безопасность.

Выбрать Перезагрузить сейчас.



В меню Выбор действия нужно выбрать Диагностика и далее - Дополнительные параметры.





Выбрать Параметры загрузки.



Выбрать Перезагрузить.



В меню Параметры загрузки выбрать пункт Отключить обязательную проверку подписи драйверов.



Далее, через меню Пуск выбрать Параметры.



В поисковой строке Параметры Windows набрать Диспетчер устройств.

Параметры				– 🗆 X
	[Тараметры Windows	5	
	диспетч	ер устройств	×	
	₩а Дис	петчер устройств		
口		ювление драйверов устройств		8
Система Экран, уведомления, приложения	Устройства Bluetooth, устройства	Сеть и Интернет Wi-Fi, режим " в самолете"	Персонализация Фон, экран блокировки	Учетные записи Учетные записи, адрес электронной почты, синхронизация, работа,
 A≠	(J)	A	C	
Время и язык Распознавание голоса, регион, дата	Специальные возможности Экранный диктор, размер текста, контрастность	Конфиденциальность Расположение, камера	Обновление и безопасность Центр обновления, безопасность	

Отскролить это меню вниз и выбрать Диспетчер устройств.

🗲 Параметры		-		×
Плавная	Добавить принтеры и сканеры			
Найти параметр 🔎	+ Добавить принтер или сканер			
Устройства	-			
🗄 Принтеры и сканеры	Принтеры и сканеры			
🖫 Подключенные устройства	Fax			
О Мышь и сенсорная панель	HP LaserJet 400 MFP M425dw UPD PS			
📟 Ввод	Справо в очереди: 4	_ ۲	L	,
🕅 Автозапуск	Microsoft Print to PDF		\checkmark	
🖞 USB	Microsoft XPS Document Writer		•	
	NPI6A2C1C (HP LaserJet 400 M401dne)			
	Send To OneNote 2016			
	WorkCentre 7120			
	Разрешить Windows управлять			~



В меню **Диспетчер устройств** нужно развернуть категорию **Другие устройства** и кликнуть на **AC-**Link Interface.

🗄 Диспетчер устройств



Далее кликнуть Драйвер и Обновить.

Свойства: AC-Link Inter	face	\times
Общие Драйвер Све	едения События	
AC-Link Interfa	ace	
Поставщик др	райвера: Нет данных	
Дата разрабо	отки: Нет данных	
Версия драйв	вера: Нет данных	
Цифровая под	длись: Цифровая подлись отсутствует	
Сведения	Просмотр сведений о файлах драйверов.	
Обновить	Обновление драйверов для этого устройств	a.
Откатить драйвер	Если устройство не работает после обновления драйвера, откат восстанавливает прежний драйвер.	
Отключить Отключение выбранного устройства.		
Удалить Удаление драйвера (для опытных пользователей).		
	ОК Отмена	3

Система предложит провести поиск программного обеспечения, нужно выбрать Выполнить поиск драйверов на этом компьютере.

K	ак вы хотите провести поиск драйверов для устройств?	
-	Автоматический поиск обновленных драйверов Windows будет вести поиск последних версий драйверов для устройства на этом компьютере и в Интернете, если пользователь не отключил эту функцию в параметрах установки устройства.	
	 Выполнить поиск драйверов на этом компьютере Поиск и установка драйверов вручную. 	
L		J

Выберите Обзор и укажите путь к директории где находятся драйвера.



Кликнуть ОК и начать установку драйверов.

Обзор папок	×			
Выберите папку, содержащую драйверы для этого оборудования.				
🔜 Рабочий стол	^			
> 🐔 OneDrive				
> 🤱 Андрей Кузнецов				
> 💻 Этот компьютер				
> 🐂 Библиотеки				
🛩 🚃 USB-накопитель (D:)				
1444724483_Audison_bit_One_1500_Full_				
🗸 📙 Audison bit One 1500 Full Package				
> 📙 AC-Link Driver v1_1	J			
< Тип: Папка с файлам Дата изменения: 12.1	ии 0.2015			
Папка: AC-Link Driver v1_1				
ОК Отмена				

Выберите Все равно установить этот драйвер.



Закончена установка драйверов AC-Link Interface 1.1.



После этого в **Диспетчере устройств** в категории **Контроллеры** USB кликните на Audison AC-Link Interface 1.1, Драйвер, Обновить и Выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Выберите Обзор и укажите путь к директории, где находятся драйвера.



Свойства: Audison AC-I	Link Interface 1.1 X
Общие Дополнительн	Драйвер Сведения События
Audison AC-Lin	ik Interface 1.1
Поставщик др	райвера: FTDI
Дата разрабо	тки: 10.04.2012
Версия драйв	epa: 2.8.24.0
Цифровая под	пись: Цифровая подпись отсутствует
Сведения	Просмотр сведений о файлах драйверов.
Обновить	Обновление драйверов для этого устройства.
Откатить драйвер	Если устройство не работает после обновления драйвера, откат восстанавливает прежний драйвер.
Отключить	Отключение выбранного устройства.
Удалить	Удаление драйвера (для опытных пользователей).
	ОК Отмена Справка

N	к вы хотите провести поиск драиверов для устроиств.	
-	Автоматический поиск обновленных драйверов Windows будет вести поиск последних версий драйверов для устройства на этом компьютере и в Интернете, если пользователь не отключил эту функцию в параметрах установки устройства.	
ſ	 Выполнить поиск драйверов на этом компьютере Поиск и установка драйверов вручную. 	
L		

		×
÷	📱 Обновление драйверов - Audison AC-Link Interface 1.1	
	Поиск драйверов на этом компьютере	
	Искать драйверы в следующем месте:	
	Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов В этом списке перечисляются все установленные драйверы, совместимые с этим устройством, а также драйверы для устройств той же категории.	
	Далее Отме	на

Закончена установка драйверов AC-Link Interface 1.1.



Подключите процессор bit One к ПК USB кабелем, запустите программное обеспечение в режиме Target и осуществите процесс первоначальной настройки конфигурации процессора (bit One – Configuration Wizard) описанный в Руководстве Пользователя.



Если в процессе установки программного обеспечения и драйверов **bit One** у Вас возникнут затруднения, обратитесь в службу технической поддержки **Audison** в Вашей стране.